

SS.

IMPEDANCES DES HAUT-PARLEURS & TRANSFORMATEURS DE SORTIE  
DES RECEPTEURS PHILIPS

-----

TYPE D'APPAREIL	TYPE DE H.P.	IMPEDANCE DE LA BOBINE MOBILE	IMPEDANCE DE SORTIE
A.60.A	FK.803.670	5 Ohms	7.000 ohms
A.49.A	FK.803.590	5 "	7.000 "
A.48.U	FK.803.680	3,5 "	2.000 "
A.43.UB	FK.501.910	2,5 "	4.500 "
A.44.U	9.648	2,5 "	2.000 "
895.X	9.602	7 "	7.000 "
855.X	9.602	7 "	7.000 "
735.L	9.636	5 "	2.000 "
735.A	9.636	5 "	7.000 "
680.L	9.646	5 "	4.500 "
680.A	9.646	5 "	7.000 "
480.A	9.648	2,5 "	7.000 "
850.A	9.634	8 "	3.500 "
753.A	9.602	7 "	7.000 "
660.A	9.636	5 "	7.000 "
555.A	9.636	5 "	7.000 "
470.A	9.636	5 "	7.000 "
215.A	9.648	2,5 "	7.000 "
750.A	9.602	7 "	7.000 "
461.A	9.636	5 "	7.000 "
V.4.A - V.6.A	9.617	2,5 "	7.000 "
796.A	9.604	5 "	7.000 "
695.A	9.602	7 "	7.000 "

-----